

Для трансформатора ТМГ12-1250

Имеется:

Таблица А.1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры
В миллиметрах

Тип трансформатора	L	B	H	H ₁	A
ТМГ12-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	1800 max	1110 max	2100 max	1655 max	820 ± 5
ТМГ12-1250/15-У1 (ХЛ1, УХЛ1)					

Продолжение таблицы А.1

В миллиметрах

Тип трансформатора	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	b ₁
ТМГ12-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	820± 5	230 ± 10	160 ± 15	160 ± 15	190 ± 10	90 ± 5

Должно быть:

Таблица А.1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры
В миллиметрах

Тип трансформатора	L	B	H	H ₁	A
ТМГ12-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	1800 max	1110 max	2000 max	1655 max	820 ± 5
ТМГ12-1250/15-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	1800 max	1110 max	2070 max	1655 max	820 ± 5

Продолжение таблицы А.1

В миллиметрах

Тип трансформатора	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	b ₁
ТМГ12-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	820± 5	230 ± 10	160 ± 15	160 ± 15	190 ± 10	90 ± 5
ТМГ12-1250/15-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	820± 5	230 ± 10	160 ± 15	160 ± 15	190 ± 10	90 ± 5

Для трансформатора ТМГ21-1250

Имеется:

Таблица А.1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры
В миллиметрах

Тип трансформатора	L	B	H	H ₁	A
ТМГ21-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	2045 max	1210 max	1850 max	1425 max	820 ± 5

Продолжение таблицы А.1

В миллиметрах

Тип трансформатора	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	b ₁
ТМГ21-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	820 ± 5	230 ± 10	160 ± 15	160 ± 15	190 ± 10	90 ± 5

Должно быть:

Таблица А.1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры
В миллиметрах

Тип трансформатора	L	B	H	H ₁	A
ТМГ21-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	2045 max	1210 max	1780 max	1425 max	820 ± 5

Продолжение таблицы А.1

В миллиметрах

Тип трансформатора	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	b ₁
ТМГ21-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	820 ± 5	230 ± 10	160 ± 15	160 ± 15	190 ± 10	90 ± 5

Для трансформатора ТМГ33-1250

Имеется:

Таблица А.1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры
В миллиметрах

Тип трансформатора	L	B	H	H ₁	A
ТМГ33-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	1950 max	1220 max	1820 max	1430 max	820 ± 5

Продолжение таблицы А.1

В миллиметрах

Тип трансформатора	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	b ₁
ТМГ33-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	820± 5	230 ± 10	160 ± 10	160 ± 10	185 ± 10	165 ± 5

Должно быть:

Таблица А.1 – Габаритные, установочные и присоединительные размеры
В миллиметрах

Тип трансформатора	L	B	H	H ₁	A
ТМГ33-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	1950 max	1220 max	1780 max	1430 max	820 ± 5

Продолжение таблицы А.1

В миллиметрах

Тип трансформатора	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	b	b ₁
ТМГ33-1250/10-У1 (ХЛ1, УХЛ1)	820± 5	230 ± 10	160 ± 10	160 ± 10	185 ± 10	165 ± 5

Ввод НН на номинальный ток 2000 А

